

0415 0616 Ovladač pro LED pásky do Al profilů (stmívač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmívač / spínač určený pro přímou montáž do AL profilu. Pro ovládání funkcí nevyužívá vodivé spojení s AL profilem, ale ovládá se pomocí dotyku na difuzoru (plexi) v místě spínače. Místo indikuje svítící modrá LED.

Poznámka: Podle hloubky profilu (vzdálenoti mezi profilem a krycím plexi) je možno pružinku zkrátit, nebo naopak roztahnout.

MONTÁŽ

1. K modulu připojávejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou zámenu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycí plexi – pružinka by se měla dotýkat plexi, ale nesmí být ohnuta. Pozor na ohnutou pružinku – nebezpečí zkratu a zničení modulu.
4. Pružinku případně poupravte zkrácením nebo povytáhnutím.
5. Připojte napájecí napětí.

POUŽITÍ

Po připojení napájecího napětí se pod pružinkou na modulu rozsvítí modrá LED kontrolka. Dotykem v tomto místě na krycím plexi se ovládají jednotlivé funkce. Postupnými dotyky přepínajte mezi intenzitou svícení 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce: Stmívač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupní napětí: 12 - 24 V DC
Max. proud: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikace: modrá LED
Rozměry: 40 x 10 mm

0415 0616 Ovladač pro LED pásky do Al profilů (stmívač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmívač / spínač určený pro přímou montáž do AL profilu. Pro ovládání funkcí nevyužívá vodivé spojení s AL profilem, ale ovládá se pomocí dotyku na difuzoru (plexi) v místě spínače. Místo indikuje svítící modrá LED.

Poznámka: Podle hloubky profilu (vzdálenoti mezi profilem a krycím plexi) je možno pružinku zkrátit, nebo naopak roztahnout.

MONTÁŽ

1. K modulu připojávejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou zámenu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycí plexi – pružinka by se měla dotýkat plexi, ale nesmí být ohnuta. Pozor na ohnutou pružinku – nebezpečí zkratu a zničení modulu.
4. Pružinku případně poupravte zkrácením nebo povytáhnutím.
5. Připojte napájecí napětí.

POUŽITÍ

Po připojení napájecího napětí se pod pružinkou na modulu rozsvítí modrá LED kontrolka. Dotykem v tomto místě na krycím plexi se ovládají jednotlivé funkce. Postupnými dotyky přepínajte mezi intenzitou svícení 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce: Stmívač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupní napětí: 12 - 24 V DC
Max. proud: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikace: modrá LED
Rozměry: 40 x 10 mm

0415 0616 Ovladač pro LED pásky do Al profilů (stmívač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmívač / spínač určený pro přímou montáž do AL profilu. Pro ovládání funkcí nevyužívá vodivé spojení s AL profilem, ale ovládá se pomocí dotyku na difuzoru (plexi) v místě spínače. Místo indikuje svítící modrá LED.

Poznámka: Podle hloubky profilu (vzdálenoti mezi profilem a krycím plexi) je možno pružinku zkrátit, nebo naopak roztahnout.

MONTÁŽ

1. K modulu připojávejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou zámenu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycí plexi – pružinka by se měla dotýkat plexi, ale nesmí být ohnuta. Pozor na ohnutou pružinku – nebezpečí zkratu a zničení modulu.
4. Pružinku případně poupravte zkrácením nebo povytáhnutím.
5. Připojte napájecí napětí.

POUŽITÍ

Po připojení napájecího napětí se pod pružinkou na modulu rozsvítí modrá LED kontrolka. Dotykem v tomto místě na krycím plexi se ovládají jednotlivé funkce. Postupnými dotyky přepínajte mezi intenzitou svícení 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce: Stmívač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupní napětí: 12 - 24 V DC
Max. proud: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikace: modrá LED
Rozměry: 40 x 10 mm

0415 0616 Ovladač pro LED pásky do Al profilů (stmívač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmívač / spínač určený pro přímou montáž do AL profilu. Pro ovládání funkcí nevyužívá vodivé spojení s AL profilem, ale ovládá se pomocí dotyku na difuzoru (plexi) v místě spínače. Místo indikuje svítící modrá LED.

Poznámka: Podle hloubky profilu (vzdálenoti mezi profilem a krycím plexi) je možno pružinku zkrátit, nebo naopak roztahnout.

MONTÁŽ

1. K modulu připojávejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou zámenu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycí plexi – pružinka by se měla dotýkat plexi, ale nesmí být ohnuta. Pozor na ohnutou pružinku – nebezpečí zkratu a zničení modulu.
4. Pružinku případně poupravte zkrácením nebo povytáhnutím.
5. Připojte napájecí napětí.

POUŽITÍ

Po připojení napájecího napětí se pod pružinkou na modulu rozsvítí modrá LED kontrolka. Dotykem v tomto místě na krycím plexi se ovládají jednotlivé funkce. Postupnými dotyky přepínajte mezi intenzitou svícení 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce: Stmívač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupní napětí: 12 - 24 V DC
Max. proud: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikace: modrá LED
Rozměry: 40 x 10 mm